

# EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

## ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Ominaisuusuhde

[m <sup>3</sup> /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kW]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
TCR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	55.1	68.2	0.558	2924	342	1453
TCR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	59.1	69.7	0.983	3883	495	1468
TCR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	62.5	71.1	1.535	5378	597	1449
TCR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	52.0	65.0	0.572	4109	236	966
TCR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	53.9	64.3	1.028	5632	326	960
TCR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	71.4	76.1	1.798	11234	412	952
TCR/EW-1240-2T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.02	75.5	77.7	4.524	7359	1670	2901
TCR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	55.1	68.2	0.558	2924	342	1453
TCR/EW-1445-2T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.02	70.7	71.4	7.913	10439	1929	2939
TCR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	59.1	69.7	0.983	3883	495	1468
TCR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	62.5	71.1	1.535	5378	597	1449
TCR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	52.0	65.0	0.572	4109	236	966
TCR/EW-1856-4T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	64.6	67.9	3.040	9437	749	1448
TCR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-D	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	53.9	64.3	1.028	5632	326	960
TCR/EW-2063-4T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	77.2	78.6	6.008	14292	1168	1466
TCR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	71.4	76.1	1.798	11234	412	952
TCR/EW-2271-4T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	76.5	76.4	11.931	22378	1469	1470
TCR/EW-2271-6T-IE3-VSD3-D	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	67.1	70.0	3.480	15015	560	970
TCR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	55.1	68.2	0.558	2924	342	1453
TCR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	59.1	69.7	0.983	3883	495	1468
TCR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	62.5	71.1	1.535	5378	597	1449
TCR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	52.0	65.0	0.572	4109	236	966
TCR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	53.9	64.3	1.028	5632	326	960
TCR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	71.4	76.1	1.798	11234	412	952
TCR/EW-1240-2T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.02	75.5	77.7	4.524	7359	1670	2901
TCR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	55.1	68.2	0.558	2924	342	1453
TCR/EW-1445-2T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.02	70.7	71.4	7.913	10439	1929	2939
TCR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	59.1	69.7	0.983	3883	495	1468
TCR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	62.5	71.1	1.535	5378	597	1449
TCR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	52.0	65.0	0.572	4109	236	966
TCR/EW-1856-4T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	64.6	67.9	3.040	9437	749	1448
TCR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-P	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	53.9	64.3	1.028	5632	326	960
TCR/EW-2063-4T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	77.2	78.6	6.008	14292	1168	1466
TCR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	71.4	76.1	1.798	11234	412	952
TCR/EW-2271-4T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	76.5	76.4	11.931	22378	1469	1470
TCR/EW-2271-6T-IE3-VSD3-P	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	67.1	70.0	3.480	15015	560	970
TCR/EW-1240-4T-IE3-VSD1-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	55.1	68.2	0.558	2924	342	1453
TCR/EW-1445-4T-IE3-VSD1-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	59.1	69.7	0.983	3883	495	1468
TCR/EW-1650-4T-IE3-VSD1-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	62.5	71.1	1.535	5378	597	1449
TCR/EW-1650-6T-IE3-VSD1-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	52.0	65.0	0.572	4109	236	966
TCR/EW-1856-6T-IE3-VSD1-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	53.9	64.3	1.028	5632	326	960
TCR/EW-2063-6T-IE3-VSD1-K	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	71.4	76.1	1.798	11234	412	952
TCR/EW-1240-4T-IE3-VSD3-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	55.1	68.2	0.558	2924	342	1453
TCR/EW-1445-4T-IE3-VSD3-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	59.1	69.7	0.983	3883	495	1468
TCR/EW-1650-4T-IE3-VSD3-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.01	62.5	71.1	1.535	5378	597	1449
TCR/EW-1650-6T-IE3-VSD3-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	52.0	65.0	0.572	4109	236	966
TCR/EW-1856-6T-IE3-VSD3-K	A	Staattinen	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	53.9	64.3	1.028	5632	326	960
TCR/EW-2063-6T-IE3-VSD3-K	B	Kokonaispaine	Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja	1.00	71.4	76.1	1.798	11234	412	952